



## AGROWATT AWB 4-36 Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 14.4 kVA / Trifase 36 kVA AVR

Reference: 113903

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

| Tipo fase                      | Monofase / Trifase  |
|--------------------------------|---|
| Potenza massima monofase (KW)  | 11.5  |
| Potenza massima monofase (KVA) | 14.4  |
| Potenza massima trifase (KW)   | 28.8  |
| Potenza massima trifase (KVA)  | 36  |
| Frequenza (Hz)                 | 50  |
| Tensione (V)                   | 230 / 400   |
| Configurazione prese           | 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO |
| Giri motore (giri/min)         | 1500  |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430   |
| Potenza minima trattore (HP)   | 107   |
| Rapporto di trasmissione       | 1 : 3.5   |
| Lunghezza (mm)                 | 1135  |
| Larghezza (mm)                 | 640   |
| Altezza (mm)                   | 915   |
| Peso a secco (Kg)              | 245   |

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Spazzole               | No  |
| Regolatore di tensione | AVR |

---