



## SINCRO EK2 LCA Alternatore Monofase Sincrono AC 8 kVA AVR

Reference: EK2 LCA J609b c25.4

### SINCRO EK2 LCA - ALTERNATORE MONOFASE 6 KVA AVR

SINCRO EK2 LCA è un alternatore monofase eroga una potenza massima di 8KVA a velocità costante ed è completo di regolatore di tensione AVR.

Questo alternatore fa parte della categoria portatili con 2 poli da 3000 giri/min.

La versatilità dei prodotti SINCRO e il loro robusto design rendono la serie industriale adatta a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni.

Le caratteristiche generali del SINCRO EK2 LCA sono:

- Autoregolato
- IP23
- Output standard 230 V - 50 Hz
- Corrente di cortocircuito superiore a 3 In
- Accoppiamento standard IM B35 cono 22.14 / cono 25.4 / cono 35
- Accoppiamenti IM B34, IM B35, SAE

SINCRO EK2 LCA è per una maggior sicurezza ed affidabilità è completo di regolatore di tensione AVR.

L'AVR è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie ad un AVR la corrente alternata proveniente dall'alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione costante. Il risultato? Si evitano gli sbalzi di corrente e di tensione, e i dispositivi durano più a lungo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO EK2 LCA

Tipo di fase: Monofase  
Numero Poli: 2  
Tensione (V): 230  
Frequenza (Hz): 50  
Giri al minuto (giri/min): 3000  
Potenza monofase (kVA): 8  
Tipo di alternatore: a velocità costante  
Regolatore di tensione: AVR  
A Spazzole  
Peso (Kg): 35.3  
Grado di protezione: IP23

Si prega di verificare la compatibilità degli accoppiamenti disponibili con il vostro motore prima di effettuare l'ordine.  
Configurazione inclusa nel prezzo: senza coperchio superiore e senza connettore cavi.

Cerchi un alternatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma SINCRO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	8
Potenza monofase (KVA)	8
Rendimento (%)	81
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	35.3
Spazzole	Sì
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR