

## YAMAHA EF 3000 ISE

Reference: EF3000ISE



Tutta la potenza che serve per ogni uso, dalle macchine per il caffè alle seghe circolari, in un'unità compatta e facile da usare. EF3000iSE offre una capacità di 3,0 kVA e un tempo di funzionamento massimo di oltre 20 ore a  $\frac{1}{4}$  del carico nominale in modalità economizzatore. Nonostante la considerevole potenza, EF3000iSE ha una rumorosità di appena 51\* dB (A). Le 4 ruote di cui è dotato, poi, rendono più facile che mai trasportarlo da un posto all'altro. Il controllo intelligente della valvola a farfalla è in grado di rilevare il carico e di regolare automaticamente di conseguenza la velocità del motore, migliorando l'efficienza del consumo di carburante e riducendo la rumorosità. A  $\frac{1}{4}$  del carico nominale da 7 metri.

L'immagine è puramente indicativa

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.8
Potenza massima monofase (KVA)	3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	2.8
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230

Motore	Yamaha MZ175
Giri motore (giri/min)	4000
Avviamento	Manuale / Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	171
Capacità olio (L)	0.6
Capacità serbatoio carburante (L)	13
Consumo (L/h)	1.63
Autonomia (h)	8
Potenza acustica	88 dB(A)
Pressione acustica	51 dB(A)
Lunghezza (mm)	680
Larghezza (mm)	445
Altezza (mm)	555
Peso a secco (Kg)	68
Inverter	Sì
AVR	No
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	No