



GENSET MG 33 I-SY - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 30 KVA AVR

Prezzo:

10.590,00 € iva esclusa

Product description:

GENSET MG 33 I-SY

The GENSET MG 33 I-SY is a 30 KVA single/three phase diesel generator set with electric start and AVR voltage regulator.

Thanks to its compact size and its very low weight, the GENSET MG 33 I-SY is a light and easy to transport generator.

The GENSET MG 33 I-SY also has a low fuel consumption: only 6.4 Lt/h at 75% of the load.

The GENSET MG 33 I-SY generator set, thanks to the high quality and efficiency of its components, is ideal for various types of work: from small hobby jobs to large construction sites.

Images and technical data are not binding.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8

Potenza massima monofase (KVA): 10

Potenza massima trifase (KW): 24

Potenza uso continuativo trifase (KW): 21.6

Potenza massima trifase (KVA): 30

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 27

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V

16A CEE

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 3319

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 40

Consumo (L/h): 6.4

Autonomia (h): 6.25

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm):

Larghezza (mm): 910

Altezza (mm): 1100

Peso a secco (Kg): 690

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar