



CGM CS18000T GENERATORE TRIFASE STAGE V 19,2KVA

Prezzo:

6.810,00 € iva esclusa

Product description:

CGM CS18000T GENERATORE TRIFASE STAGE V 19,2KVA

Generatore CGM CS18000T trifase da 19,2KVA con motore BRIGGS & STRATTON alimentato a Benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego.

Il generatore CGM CS18000T è composto da un alternatore NSM Made in Italy, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria che ne consente un impiego pratico e veloce anche a freddo. Il generatore ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 6,5 litri/ora al 75% del carico.

Il generatore CGM CS18000T fa parte della serie QUIET in quanto grazie alla cofanatura ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo generatore è a 3000 giri, con motore benzina BRIGGS & STRATTON ad avviamento elettrico con chiave e batteria.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM CS18000T:

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima: 15,3 KW

Potenza continuo: 14 KW

Potenza massima: 19.2 KVA

Potenza continuo: 17.5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BRIGGS & STRATTON 31HP

Raffreddamento: Aria

Numero di cilindri: 2

Normativa emissioni: Stage V

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico
Alternatore: NSM made in Italy
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 6.5 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 60 Lt
Autonomia: 9.2 h al 75% del carico
Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 730 mm
Altezza: 930 mm
Peso: 280 Kg
Supersilenziato

Quadro elettrico manuale con:
n.1 presa CEE 16A 3P 230V
n.1 presa CEE 32A 5P 400V
Interruttore generale
connetore per ATS
contaore

Scopri l'intera gamma di [generatore di corrente](#) della CGM sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9
Potenza massima trifase (KW): 15.3
Potenza uso continuativo trifase (KW): 14
Potenza massima trifase (KVA): 19.2
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 17.5
Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 400V 32A 5P
Motore: BRIGGS & STRATTON 31HP
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 896
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Alternatore: NSM, made in Italy
Capacità serbatoio carburante (L): 60
Consumo (L/h): 6.5 @ 75%
Autonomia (h): 9.2
Lunghezza (mm): 1200
Larghezza (mm): 730
Altezza (mm): 930
Peso a secco (Kg): 280
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Briggs&Stratton
Video: MKDdx7hAnHc