



MASE MARINER 2200 K GENERATORE MARINO MONOFASE 22KW

Prezzo:

26.400,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 2200K GENERATORE MARINO MONOFASE 22KW

Generatore marino MASE MARINER2200K monofase è dotato di motore KUBOTA V2403 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 22KW a 1500 giri/minuto completo di **regolatore di tensione AVR**.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 22KW. Il generatore marino MASE MARINER2200K è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE MARINER2200K ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredata di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE MARINER2200K:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contaore digitale, Tensione erogata, batteria gruppo, pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2200K

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 22 KW
Potenza uso continuo: 20 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: KUBOTA V2403, 4 Tempi
Potenza meccanica: 29.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2434 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 6.1 l/h
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 435 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino come il MASE MARINER2200K allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 22
Potenza uso continuativo monofase (KW): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA V2403
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 6

Lunghezza (mm): 1000

Larghezza (mm): 570

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 435

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota