



# MASE MARINER 2400 K GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Prezzo:

**29.950,00 € iva esclusa**

## Product description:

### MASE MARINER 2400K GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Generatore marino MASE MARINER2400K monofase è dotato di motore KUBOTA V3300 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 26KW a 1500 giri/minuto completo di **regolatore di tensione AVR**.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 26KW. Il generatore marino MASE MARINER2400K è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE MARINER2400K ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE MARINER2400K:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contatore digitale, Tensione erogata, batteria gruppo, pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2400K

Tipo Fase: Monofase  
Potenza Massima: 26 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 115 - 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless  
Regolatore di tensione: AVR  
Motore: KUBOTA V3300, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 38.8 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 3318 cc  
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 1500 giri/min  
Consumo carburante: 11 l/h  
Lunghezza: 1250 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 820 mm  
Peso a secco: 620 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni marini MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 26  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 115 / 230  
Motore: KUBOTA V3300  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3318  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 11 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 1250  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 820  
Peso a secco (Kg): 620  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Kubota