# REGOLATORE DI TENSIONE AVR 130/25

**Prezzo:**

370,00 € iva esclusa

**Product description:**

## REGOLATORE DI TENSIONE AVR 130/25

Il regolatore di tensione AVR 130/25 è stato progettato per Alternatori Brushless con tensioni nominali di applicazione di 100 - 260 V per il collegamento a triangolo e 300 - 490 V per il collegamento a stella.

Il Regolatore 130/25 di nuova concezione che permette un funzionamento ottimale degli alternatori Brushless di nuova e vecchia costruzione, con dinamo eccitatrice, anche nelle più critiche condizioni d'impiego.

Il regolatore AVR 130/25 utilizza le più sofisticate tecnologie che l'elettronica fornisce e permette l'alimentazione di eccitatrici con valori nominali fino a 100 V.

Può quindi essere impiegato su quasi tutti gli alternatori esistenti sul mercato. Il regolatore di tensione permette il funzionamento ottimale degli alternatori a vuoto, a carico e nel transitorio, in particolare allo spunto di motori asincroni. Il regolatore AVR 130/25 inoltre è dotato di adeguate protezioni interne contro il sovraccarico prolungato e la sovratensione, che potrebbero essere pericolose per l'alternatore e per le utenze.

Tutti i componenti dell' AVR 130/25 sono immersi in resina, per garantire una precisa e sicura affidabilità nel tempo, anche in ambienti particolari e per evitare rotture causate dalle vibrazioni, il tutto è racchiuso in un contenitore robusto. Il regolatore è inoltre corredato di morsetti isolati, per il collegamento elettrico e di un portafusibile interno completo di fusibile extra rapido per la protezione contro i corto circuiti dello statore eccitatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE DI TENSIONE AVR 130/25

Connessione a triangolo
Tensione nominale: 100÷260 V a 50/60 Hz

Connessione a stella
Tensione nominale: 300÷490 V a 50/60 Hz
Eccitazione: Ie=25 A Ve=100 V
Lunghezza ingombro: 137 mm
Larghezza ingombro: 108 mm
Altezza ingombro: 55 mm
Peso: 0.83 Kg

Cerchi un regolatore di tensione con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai regolatori di tensione di brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

**Product features:**

Lunghezza (mm): 137
Larghezza (mm): 108
Altezza (mm): 55
Tensione nominale connessione a triangolo: 100÷260 V @ 50/60 Hz
Tensione nominale connessione a stella: 300÷490 V @ 50/60 Hz
Eccitazione: Ie uguale 25 A / Ve minore 100 V