



# PRAMAC P11000 Gruppo elettrogeno Monofase-Trifase 8.6KW IPP

Prezzo:

**6.209,16 € iva esclusa**

**Product description:**

## PRAMAC P11000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 8.6KW

PRAMAC P11000 Gruppo elettrogeno monofase-trifase da 8,6 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è con regolatore di tensione compound. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P11000 molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare supersilenzioso e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente.

Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 monofase-trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 Monofase-Trifase:**

Potenza massima Monofase: 5.28 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.8 KW

Potenza massima Trifase: 8.6 KW

Potenza uso continuo Trifase: 8 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNM74F-NHPGE

Avviamento: Elettrico

Consumo: 3.63 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1400 mm

Larghezza: 650 mm

Altezza: 975 mm

Peso: 320 Kg

Compound

## PANNELLO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- Comutatore di potenza stella triangolo

### Strumentazione:

- Voltmetro
- Contaore
- Spia bassa pressione olio

### Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione Isometer (IPP)

### Prese:

- N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
- N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P11000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P11000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P11000 è equipaggiato con componenti di prima qualità e strumentazioni complete per utilizzo in cantiere o per sopperire ad eventuali black out.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P11000 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

### Product features:

- Tipo fase: Monofase / Trifase
- Potenza massima monofase (KW): 5.28
- Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8
- Potenza massima monofase (KVA): 6.6
- Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6
- Potenza massima trifase (KW): 8.6
- Potenza uso continuativo trifase (KW): 8
- Potenza massima trifase (KVA): 10.8
- Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10
- Carburante: Diesel
- Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: 3TNM74F-NHPGE

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 993

Capacità olio (L): 3.4

Raffreddamento: Acqua

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 24

Consumo (L/h): 2.56 al 75% del carico / 3.63 al 100% del carico

Autonomia (h): 9.38 al 75% del carico / 6.61 al 100% del carico

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1400

Larghezza (mm): 650

Altezza (mm): 975

Peso a secco (Kg): 320

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Yanmar