MASE MARINER 610 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 6.1KW

Prezzo:

13.950,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER610S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 6.1KW

Generatore marino MASE MARINER610S monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA Z482 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 6,1 KW a 3000 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER610S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER610S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 6,1KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER610S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER610S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 6.1KW
Potenza uso continuo: 5,6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: KUBOTA Z482, 4 Tempi
Potenza meccanica: 11.1 Hp
Numero cilindri: 2
Cilindrata: 479 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 3000 giri/min
Consumo carburante: 2.6 l/h
Pressione acustica: 55dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 674 mm
Larghezza: 475 mm
Altezza: 551 mm
Peso: 155 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm^3): 479
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 2.1
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.6 al 100% del carico
Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 651
Larghezza (mm): 468
Altezza (mm): 551
Peso a secco (Kg): 125
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Kubota