



MASE FX 50 H/A GENERATORE 4,5 KVA MONOFASE STAGE V

Prezzo:

2.700,00 € iva esclusa

Product description:

MASE FX 50 H/A GENERATORE 4,5 KVA MONOFASE STAGE V

MASE FX 50 H/A è un generatore monofase, dotato di motore Honda GX 270 **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 5,4KW.

Il MASE FX 50 H/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE FX 50 H/A monta un motore Honda GX 270 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche MASE FX 50 H/A

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 4 KVA / 3.2 KW

Potenza Massima: 4,5 KVA / 3.6 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Honda GX 270

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto: 3000 rpm

Alimentazione: Benzina

Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V

Capacità serbatoio: 5,3 l

Autonomia: 2.40 h al 75% del carico

Consumo: 2,2 l/h al 75% del carico

Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 725 mm

Larghezza: 515 mm

Altezza: 585 mm

Peso netto: 78 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2

Potenza massima monofase (KVA): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A CE

Motore: Honda GX270, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 270

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 6

Consumo (L/h): 2 al 75% del carico

Autonomia (h): 3 al 75% del carico

Potenza acustica: 99 dB(A)

Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 725

Larghezza (mm): 515

Altezza (mm): 585

Peso a secco (Kg): 78

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Honda