



# AGROWATT AWB 4-36

## Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 14.4 kVA / Trifase 36 kVA AVR

### Product description:

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 11.5

Potenza massima monofase (KVA): 14.4

Potenza massima trifase (KW): 28.8

Potenza massima trifase (KVA): 36

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO

Giri motore (giri/min): 1500

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza minima trattore (HP): 107

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1135

Larghezza (mm): 640

Altezza (mm): 915

Peso a secco (Kg): 245

Spazzole: No

Regolatore di tensione: AVR