

AGROWATT AWT 2-16 GENERATORE CARDANO MONO-TRIFASE 16KVA



Prezzo:

1.667,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE A CARDANO AGROWATT AWT 2-16

Generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 mono-trifase da 16 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 ha un regolatore di tensione **Compound**.

Il regolatore Compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 ha una potenza trattore richiesta di 49 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Il generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 da 16 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16 ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano AGROWATT AWT 2-16:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Giri motore (giri/min): 3000
Potenza minima trattore (Hp): 49
Potenza massima Monofase (kVA): 6.4
Potenza massima Trifase (kVA): 16
Giri presa di forza (giri/min): 430
Tensione (V): 230 / 400
Frequenza (Hz): 50
Lunghezza (mm): 929
Larghezza (mm): 640
Altezza (mm): 915
Peso (Kg): 125
Compound

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano AGROWATT o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5.1
Potenza massima monofase (KVA): 6.4
Potenza massima trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 16
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza minima trattore (HP): 49
Rapporto di trasmissione: 1 : 7
Lunghezza (mm): 929
Larghezza (mm): 640
Altezza (mm): 915
Peso a secco (Kg): 125
Spazzole: Sì
Regolatore di tensione: Compound