



SINCRO R80 MBL

Alternatore Monofase

Sincrono AC 1.2 kVA

Condensatore

Product description:

SINCRO R80 MBL ALTERNATORE 1,5KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO R80 MBL monofase con una potenza di 1,5KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore SINCRO R80 MBL è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. Per il corretto funzionamento è necessario solo verificare che le tarature siano corrette per l'utilizzo previsto.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO R80 MBL è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore di tensione assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

L'alternatore monofase è leggero e di piccole dimensioni, adatto all'installazione a bordo di macchine compatte e trasportabili, garantendo affidabilità e alte prestazioni.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra [sezione dedicata](#) per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO R80 MBL

Tipi di fase: Monofase

Output massima monofase: 1.2KW
Output continua monofase: 0.96KW
Output massima monofase: 1.5KVA
Output continua monofase: 1.2KVA
Frequenza: 50-60 Hz
Tensione: 230 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min
Numero di poli: 2
Peso: 9 Kg
Larghezza: 171 mm
Lunghezza: 221 mm
Altezza: 240 mm
Senza spazzole
Regolatore di tensione: Condensatore

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Potenza monofase (KW): 1.2
Potenza monofase (KVA): 1.2
Rendimento (%): 68
Grado di protezione: IP23
Peso a secco (Kg): 9
Spazzole: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: Condensatore

