



# SINCRO FK2 LA

## Alternatore Monofase

### Sincrono AC 15 kVA

### Condensatore

#### Product description:

#### **SINCRO FK2 LA ALTERNATORE 18,0 KVA MONOFASE**

Alternatore SINCRO FK2 LA monofase con una potenza di 18,0KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. SINCRO FK2 LA è stato realizzato con il corpo interamente in acciaio, ciò rende l'alternatore molto resistente e adatto ad impieghi gravosi.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO FK2 LA sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le parti critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO FK2 LA è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, nel caso del modello FK2 LA a condensatore.

Grazie al regolatore si avrà una maggiore sicurezza evitando di "bruciare" i propri strumenti di lavoro o di uso quotidiano, avendo sempre un valore di corrente costante.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra [sezione dedicata](#) per capire come.

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO FK2 LA

Tipo di fase: Monofase  
Output massima monofase: 14,4 KW  
Output continua monofase: 12,0 KW  
Output massima monofase: 18,0 KVA  
Output continua monofase: 15,0 KVA  
Frequenza: 50-60 Hz  
Tensione: 230 V  
Grado di protezione: IP23  
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min  
Numero di poli: 2  
Peso: 81Kg  
Senza spazzole  
Regolatore di tensione: Condensatore  
Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Numero poli: 2  
Potenza monofase (KW): 15  
Potenza monofase (KVA): 15  
Rendimento (%): 82  
Grado di protezione: IP23  
Peso a secco (Kg): 81  
Spazzole: No  
Tipo di alternatore: Velocità Costante  
Regolatore di tensione: Condensatore

---