



# SINCRO FK2 LA Alternatore Monofase Sincrono AC 15 kVA Condensatore

#### **Product description:**

## SINCRO FK2 LA ALTERNATORE 18,0 KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO FK2 LA monofase con una potenza di 18,0KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. SINCRO FK2 LA è stato realizzato con il corpo interamente in acciaio, ciò rende l'alternatore molto resistente e adatto ad impieghi gravosi.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO FK2 LA sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO FK2 LA è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, nel caso del modello FK2 LA a condensatore.

Grazie al regolatore si avrà una maggiore sicurezza evitando di "bruciare" i propri strumenti di lavoro o di uso quotidiano, avendo sempre un valore di corrente costante.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra <u>sezione dedicata</u> per capire come.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO FK2 LA

Tipo di fase: Monofase

Output massima monofase: 14,4 KW Output continua monofase: 12,0 KW Output massima monofase: 18,0 KVA Output continua monofase: 15,0 KVA

Frequenza: 50-60 Hz Tensione: 230 V

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min

Numero di poli: 2

Peso: 81Kg Senza spazzole

Regolatore di tensione: Condenstore Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Potenza monofase (KW): 15 Potenza monofase (KVA): 15

Rendimento (%): 82

Grado di protezione: IP23 Peso a secco (Kg): 81

Spazzole: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante Regolatore di tensione: Condensatore