



CGM 10BET - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Prezzo:

1.855,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Briggs&Stratton Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 480 Numero cilindri: 2 Capacità olio (L): 1.7 Raffreddamento: Aria



Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 8.5

Consumo (L/h): 3.8 Autonomia (h): 2.3

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 860 Larghezza (mm): 550 Altezza (mm): 650 Peso a secco (Kg): 115

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Compound Marca Motore: Briggs&Stratton

