



# NSM Z132 LB - ALTERNATORE MONOFASE/TRIFASE 30 KVA COMPOUND

## Product description:

### NSM Z132 LB

L'NSM Z132 LB è un alternatore monofase/trifase a velocità costante da 30 KVA con regolatore di tensione Compound.

Questo alternatore fa parte della categoria industriale con 4 poli da 1500 giri/min.

La versatilità dei prodotti NSM e il loro robusto design rendono la serie industriale adatta a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni.

Per accoppiare l'alternatore NSM Z132 LB ad un motore principale, è possibile scegliere tra queste flange e dischi:

- J609b (cono 25.4 - 35)
- B3/B9 cono 30
- B34
- SAE 3 giunto a disco 8
- SAE 3 giunto a disco 10
- SAE 3 giunto a disco 11.5
- SAE 4 giunto a disco 6.5
- SAE 4 giunto a disco 7.5
- SAE 4 giunto a disco 8
- SAE 4 giunto a disco 10
- SAE 5 giunto a disco 6.5
- SAE 5 giunto a disco 7.5
- SAE 5 giunto a disco 8

Si prega di verificare la compatibilità degli accoppiamenti disponibili con il vostro motore prima di effettuare l'ordine.





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 12  
Potenza massima monofase (KVA): 12  
Potenza massima trifase (KW): 24  
Potenza massima trifase (KVA): 30  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Giri motore (giri/min): 1500  
Numero poli: 4  
Potenza monofase (KW): 12  
Potenza monofase (KVA): 12  
Potenza trifase (KW): 24  
Potenza trifase (KVA): 30  
Rendimento (%): 87  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Spazzole: Sì  
Funzione PMG: No  
Tipo di prodotto: Alternatore  
Tipo di alternatore: Velocità Costante  
Regolatore di tensione: Compound  
Peso (Kg): 132

