

NSM JR132 B - ALTERNATORE MONOFASE/TRIFASE 10 KVA AVR

Product description:

NSM JR132 B

L'NSM JR132 B è un alternatore monofase/trifase a velocità costante da 10 KVA con regolatore di tensione AVR.
Questo alternatore fa parte della categoria industriale con 4 poli da 1500 giri/min.
La versatilità dei prodotti NSM e il loro robusto design rendono la serie industriale adatta a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni.

Per accoppiare l'alternatore NSM JR132 B ad un motore principale, è possibile scegliere tra queste flange e dischi:
- SAE 4 giunto a disco 6.5
- SAE 4 giunto a disco 7.5
- SAE 5 giunto a disco 6.5
- SAE 5 giunto a disco 7.5

Si prega di verificare la compatibilità degli accoppiamenti disponibili con il vostro motore prima di effettuare l'ordine.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 10
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Numero poli: 4
Potenza monofase (KW): 4
Potenza monofase (KVA): 4
Potenza trifase (KW): 8
Potenza trifase (KVA): 10
Rendimento (%): 81
Grado di protezione: IP20
Classe di isolamento motore: H
Spazzole: Sì
Funzione PMG: No
Tipo di prodotto: Alternatore
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Peso (Kg): 44