



NSM CR112 MC - ALTERNATORE MONOFASE 16.5 KVA AVR

Product description:

NSM CR112 MC

L'NSM CR112 MC è un alternatore monofase a velocità costante da 16.5 KVA con regolatore di tensione AVR.

Questo alternatore fa parte della categoria portatili con 2 poli da 3000 giri/min.

La versatilità dei prodotti NSM e il loro robusto design rendono la serie industriale adatta a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni.

Per accoppiare l'alternatore NSM CR112 MC ad un motore principale, è possibile scegliere tra queste flange e dischi:

- J609b cono 22
- J609b cono 25.4
- J609b cono 35
- B3/B9 cono 30
- B3/B9 cono 38
- B34
- SAE 4 giunto a disco 6.5
- SAE 4 giunto a disco 7.5
- SAE 5 giunto a disco 6.5
- SAE 5 giunto a disco 7.5

Si prega di verificare la compatibilità degli accoppiamenti disponibili con il vostro motore prima di effettuare l'ordine.

Configurazione inclusa nel prezzo: senza coperchio superiore e senza connettore cavi.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 16.5

Potenza massima monofase (KVA): 16.5

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Potenza monofase (KW): 16.5

Potenza monofase (KVA): 16.5

Rendimento (%): 84.5

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Spazzole: Sì

Funzione PMG: No

Tipo di prodotto: Alternatore

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

Peso (Kg): 70.5

