



ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM

Product description:

ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM

ALTERNATORI TRIFASI CON SPAZZOLE – REGOLAZIONE COMPOUND

I generatori di questa serie sono trifase con spazzole e sono caratterizzati da una regolazione combinata su tre fasi; hanno un'elevata capacità di avvio (avvio motori: 1 HP X KVA). Hanno anche ottime prestazioni con connessione monofase: con la connessione triangolo è possibile ottenere il 70% del carico nominale a tre fasi e il 45% con la connessione a stella con il neutro. Lo statore o il rotore sono inclinati per migliorare la forma d'onda. I rotori a 2 poli hanno una gabbia di smorzamento e tutti gli avvolgimenti dello statore hanno un passo ridotto per ridurre il contenuto armonico.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: Sincrono, con spazzole

Numero poli: 4

Potenza monofase (KW): 20

Potenza monofase (KVA): 20

Potenza trifase (KW): 24

Potenza trifase (KVA): 30

Pressione acustica: 57 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 595

Larghezza (mm): 320

Altezza (mm): 409

Spazzole: Sì

Funzione PMG: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: Compound

Peso (Kg): 144

