

POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR AVVIAMENTO ELETTRICO



Product price:

672,00 € tax excluded

Product description:

POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR

POWERMATE WX 6200 è un il Generatore monofase dotato di un motore alimentato a benzina 4 Tempi ad avviamento elettrico, capace di erogare una potenza massima di 7,25 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il POWERMATE WX 6200 , è dotato di robusti maniglioni e ruote che ne permettono una facile portabilità; come tutta la gamma POWERMATE WX 6200 , è un gruppo elettrogeno che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità.

I punti di forza del POWERMATE WX 6200 sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore monofase 7,25 KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il POWERMATE WX 6200 è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 7,25 KVA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.





Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Caratteristiche Tecniche del POWERMATE WX 6200

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua Monofase: 6.63 KVA / 5.3 KW

Potenza Massima Monofase: 7.25 KVA / 5.8 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: OHV 4 tempi

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto RPM: 3000

Alimentazione: Benzina

Capacità serbatoio: 26 l

Consumo @ 75 % del carico: 2.17 l/h

Autonomia @ 75 % del carico: 12 h

Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7m

Lunghezza: 800 mm

Larghezza: 698 mm

Altezza: 620 mm

Peso netto: 89 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori POWERMATE o di altri brand specializzati

Immagini e dati non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.3

Potenza massima monofase (KVA): 7.25

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.63

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: OHV 4 tempi





Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 26
Consumo (L/h): 2.16
Autonomia (h): 12
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 800
Larghezza (mm): 698
Altezza (mm): 620
Peso a secco (Kg): 89
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

