GENSET MG 80 H/A

Product price:

2.376,00 € tax excluded

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 kVA a 2000 kVA ad avviamento manuale o automatico. GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei più diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno, sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete elettrica principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissione inquinanti.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.6
Potenza massima monofase (KVA): 7
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x monofase CEE 32 A - 1 x monofase CEE 16 A
Motore: Honda GX 390 OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 390
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5
Consumo (L/h): 2.9

Autonomia (h): 2.23
Potenza acustica: 100 dB(A)
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 725
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 585
Peso a secco (Kg): 93
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda