MASE MT 16/2

Product description:

MASE MT 16/2 : Il Gruppo Elettrogeno a Cardano per Eccellenza

Il MASE MT 16/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano si afferma come la scelta ideale per chi opera in ambito agricolo o deve affrontare le sfide delle zone di difficile accesso. Offrendo una potenza massima trifase di 14.08 KW e una potenza d'uso continuo di 12.8 KW, questo gruppo elettrogeno garantisce una fornitura energetica costante e affidabile, fondamentale per il funzionamento ottimale di macchinari e attrezzature agricole.

Progettato per funzionare con una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz, il MASE MT 16/2 presenta un'eccezionale compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, mentre il rapporto di trasmissione di 1 : 7 e i 440 giri/min della presa di forza consentono un'accoppiamento efficiente e diretto con il trattore, offrendo una soluzione pratica e senza interruzioni per la generazione di energia.

Con dimensioni di 1074 mm di lunghezza, 945 mm di larghezza e 809 mm di altezza, e un peso di soli 130 Kg, il MASE MT 16/2 è estremamente maneggevole e facile da trasportare, offrendo agli utenti la massima flessibilità nell'installazione e nel movimento, senza compromettere le prestazioni.

Questo gruppo elettrogeno è stato sviluppato per assicurare la massima facilità d'uso, protezione e sicurezza, riducendo al minimo i costi d'esercizio e massimizzando le prestazioni. La sua costruzione robusta e la progettazione orientata alla durabilità lo rendono una soluzione energetica di lunga durata, ideale per chi cerca una fonte di energia efficiente e affidabile per il proprio lavoro agricolo o in aree difficilmente raggiungibili.

Per scoprire di più sul MASE MT 16/2 e per esplorare le opzioni di personalizzazione disponibili, vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per selezionare il gruppo elettrogeno che meglio soddisfa le vostre specifiche esigenze operative.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scegliendo il MASE MT 16/2, optate per un partner energetico che combina in modo eccellente efficienza, praticità e affidabilità, perfetto per le vostre esigenze in ambito agricolo e per garantire l'accesso all'energia in zone difficilmente raggiungibili.

Scopri la nostra gamma di MASE e altri gruppi elettrogeni a cardano.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4.64
Potenza massima monofase (KVA): 5.8
Potenza massima trifase (KW): 14.08
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 17.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Giri motore (giri/min): 3000
Alternatore: Linz E1S13SC/2, sincrono, con spazzole
Numero poli: 2
Giri presa di forza (giri/min): 440
Rapporto di trasmissione: 1 : 7
Lunghezza (mm): 1074
Larghezza (mm): 945
Altezza (mm): 809
Peso a secco (Kg): 130
Inverter: No
AVR: No
Compound: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No