



## PRAMAC TG72/15 IP44 CON RTE

### Product description:

Generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 con RTE Monofase/Trifase 64,8 KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 monofase da 22,7 KVA e trifase da 64,8 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR stabilizza la tensione ed evita danneggiamenti ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano TG72/15 IP44 AVR è **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 ha una potenza trattore richiesta di 118 KW / 160 HP e una velocità presa di forza di 395 giri/minuto.

### **Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 AVR Monofase/Trifase:**

Potenza uso continuo Monofase: 22.7 KW

Potenza uso continuo Trifase: 51.84 KW

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri presa di forza: 395 giri/min

Potenza richiesta trattore: 118 KW / 160 HP

Lunghezza: 1110 mm

Larghezza: 720 mm

Altezza: 1322 mm

Peso: 470 Kg

AVR

### **Prese:**





N.1 SCHUKO 230V 16A IP54  
N.1 3P+N+T CEE 400V 63A  
N.1 CEE 400V 125A

Il generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG72/15 IP44 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.

Il generatore a cardano TG72/15 IP44 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro, frequenzimetro e protezione tensione fuori dai limiti (min-max).

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG72/15 IP44 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 22.7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 22.7

Potenza uso continuativo trifase (KW): 51.84

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 64.8

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 125A CEE - 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A  
SCHUKO

Giri motore (giri/min): 1500

Giri presa di forza (giri/min): 395

Potenza richiesta trattore: 118 KW / 160 HP

