



CGM 12BET - APERTO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product description:

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 10.5

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6

Potenza massima trifase (KVA): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Briggs&Stratton

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 570

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.7

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 8.5

Consumo (L/h): 4.3

Autonomia (h): 2 al 75% del carico

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 860

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 650

Peso a secco (Kg): 135

Silenziatore: No

Super silenziatore: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Briggs&Stratton